

Présentation produit

Le coupe-branches EasyCut 110/18V doté d'une batterie P4A PBA 18V/36 permet un travail sans effort même dans la cime des arbres, depuis le sol et sans échelle. Coupe-branches avec des lames de haute qualité pour du bois frais. Sa poignée ergonomique et son faible poids permettent une utilisation confortable lors de la coupe de branches en hauteur et en profondeur. L'indicateur LED situé sur le manche permet une visibilité de l'état de charge de la batterie. La batterie est compatible avec plus de 70 produits des 6 marques de l'ALLIANCE POWER FOR ALL.

Image du produit

Description

| |
|-----------------|
| Réf. GARDENA |
| Désignation |
| EAN gencod |
| Conditionnement |
| PNC |
| Contenu |

| |
|--|
| 14772-20 |
| Coupe-branches EasyCut 110/18V P4A |
| 4 078 500 065 498 |
| 1 |
| 970 632 201 |
| Coupe-branches EasyCut 110/18V P4A + 1 batterie P4A PBA 18V/36 (Réf. 14902) + 1 chargeur standard AL 1810 CV (Réf. 19200) |

Bénéfices produit
Facile d'utilisation

La batterie 18V 2,0 Ah P4A apporte plus de liberté à l'utilisateur, jusqu'à 400 coupes. Toutes les batteries 18V de l'Alliance Power For All sont compatibles.

Un indicateur LED indique le statut de la batterie.


Ergonomique et léger

Le coupe-branches permet un travail confortable grâce à sa poignée ergonomique équilibrée et sa légèreté.


Capacité de coupe

Le coupe-branches sur batterie permet un travail sans effort pour du bois frais jusqu'à 28 mm et une hauteur de coupe de 2,5 m.


Caractéristiques


| |
|---------------------------|
| Données techniques |
|---------------------------|

| |
|--|
| Puissance et capacité de la batterie |
| Temps de charge de la batterie (chargeur standard) |
| Indicateur LED : statut de la batterie |
| Nombre de coupes |
| Diamètre de coupe |
| Hauteur de coupe |
| Poignée ergonomique |

| |
|--------------------------------|
| Batterie 18V 2.0 Ah P4A |
| env. 120 min |
| Oui |
| 400 |
| 28 mm |
| 2,5 m |
| Oui |

| |
|---------------------------|
| Dimensions produit |
|---------------------------|

| |
|--------------------------|
| Longueur (mm) |
| Largeur (mm) |
| Hauteur (mm) |
| Poids sans batterie (kg) |

| |
|--------|
| 114 |
| 8.1 |
| 17.3 |
| 2.4 kg |

| |
|-----------------------------|
| Dimensions packaging |
|-----------------------------|

| |
|---------------|
| Longueur (mm) |
| Largeur (mm) |
| Hauteur (mm) |
| Poids (kg) |

| |
|--------|
| 1165 |
| 188 |
| 107 |
| 4.3 kg |

Accessoires compatibles recommandés


| |
|---|
| Chargeur rapide AL 1830 CV |
| Système batterie P4A PBA 18V/36 |
| Système batterie P4A PBA 18V/45 |
| Kit de démarrage P4A PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830 |

| |
|----------------|
| Réf : 14901-20 |
| Réf : 14902-20 |
| Réf : 14903-20 |
| Réf : 14906-20 |

Garantie


| |
|-------|
| Durée |
|-------|

| |
|---------------|
| 3 ans* |
|---------------|

* Dont une extension de 1 an sous réserve d'enregistrement en ligne